




UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DTY01WIFI



Děkujeme za zakoupení naší Smart WiFi zásuvky. Lze ji manuálně zapínat i vypínat, či automaticky na základě nastavení rozvrhu v mobilní aplikaci Smart Life. Zásuvku lze ovládat odkudkoli, kde máte přístup k internetu. Mobilní aplikace Vám umožňuje monitorovat spotřebu elektrické energie.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Max. proud	10A
Vstupní napětí	AC 230, 50Hz
Maximální zatížení	2300W/10A
Typ bezdrátové sítě	WIFI 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
Ovládací prvky	Zap/Vyp
Pracovní teplota	0°C - 50°C
Pracovní vlhkost	(0~95) %RH, nekondenzační

MOBILNÍ APLIKACE A SPÁROVÁNÍ


1. Pro stažení mobilní aplikace naskenujte QR kód, nebo vyhledejte v AppStore (iOS), nebo v GooglePlay (Android) aplikaci *Smart Life – Smart Living*.



2. Spusťte mobilní aplikaci a přihlaste se. Jestliže účet vytvořený nemáte, klikněte na Registrovat, zadejte e-mailovou adresu a zadejte ověřovací kód, který vám dorazí na zadaný e-mail.

Poznámka: Povolte mobilní aplikaci přístup k Wi-Fi a Bluetooth pro správné fungování.


3. Připojte zařízení do zásuvky, stiskněte Zap/vyp tlačítko a rozbliká se zelená kontrolka.



Poznámka: Pokud kontrolka nebliká, zařízení resetujte (popsáno níže).

AUTOMATICKÉ SPÁROVÁNÍ

Pokud mobilní aplikace nalezne v okolí zařízení, nabídne Vám jej rovnou přidat – kliknutím na „Add“ jej přidáte. Pokud ne, pokračujte manuálním spárováním.



Devices to be added: 1




Smart Dual
Socket


Add

MANUÁLNÍ SPÁROVÁNÍ

1. Klikněte na Přidat zařízení, nebo na “+” v pravém horním rohu



2. Vyberte typ zásuvky




3. Potvrďte v mobilní aplikaci, že zelená kontrolka na zařízení bliká. Pokud ne, zařízení resetujte a začněte znovu.
4. Potvrďte, že kontrolka bliká rychle (jako je znázorněno v aplikaci).
5. Vyberte Vaši 2,4GHz Wi-Fi síť a zadejte její heslo, klikněte na další.

Jakmile proběhne připojení k zařízení, klikněte na „Dokončeno“.

RESET ZAŘÍZENÍ

Pokud zařízení nereaguje na příkazy, proveďte reset.

1. Odpojte zařízení ze zásuvky.
2. Připojte zařízení zpět do zásuvky a zapněte jej.
3. Stiskněte a držte zapínací tlačítko, dokud LED indikátor nezhasne a po chvíli nezačne rychle blikat (to trvá mezi 5-10s).
4. Zařízení spárujte dle manuálu.



Podrobnější informace o aplikaci a produktu naleznete na www.youtube.com pod názvem „**Solight DTY01WIFI – návod k aplikaci**“.

SK Návod v Slovenskom jazyku je k dispozícii na www.solight.sk alebo na info@solight.sk.

EN Users guide in English si available at www.solight.cz/en or at info@solight.cz.



Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na <https://www.solight.cz/>